ЛЕНТА САМОСПЕКАЮЩАЯСЯ ТИПА СП 0,76х19

Краткое руководство по эксплуатации
UZP.001.1

1 Основные сведения об изделии

1.1 Лента самоспекающаяся типа СП 0,76х19 товарного знака IEK (далее — лента) предназначена:

- для ремонта повреждений жильной изоляции и оболочки проводов и кабелей напряжением до 1кВ с пластмассовой и резиновой изоляцией;
- для восстановления жильной изоляции и оболочек самонесущего изолированного провода (СИП) после демонтажа прокалывающих зажимов (соединителей) с магистральной или абонентской воздушной линии электропередач изолированной (ВЛИ) напряжением до 1 кВ.

1.2 Лента изготовлена на основе этиленпропиленового каучука, самовулканизирующегося при намотке и образующего монолитную структуру. Участок изоляции провода (кабеля), восстановленный лентой не требует механического или температурного воздействия после наматывания.

2 Технические данные

2.1 Основные технические данные ленты указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя		Значение
Размеры ленты	толщина, мм	0,76
	ширина, мм	19
	длина мотка, м	9
Температура эксплуатации, °С		От минус 60 до плюс 50
Относительная влажность воздуха при эксплуатации, %*		До 95

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение
Срок службы, лет	40
Гарантийный срок (со дня продажи), лет*	10
Комплектность	Лента самоспекающаяся СП 0,76×19 (9м/упак), паспорт — 1 шт.
Температура транспортирования, °С	От минус 60 до плюс 50
Хранение	От минус 60 °С до плюс 50 °С и относительной влажности 75 % при плюс 15 °С, допускается хранение при относительной влажности до 95 % при плюс 25 °С
Утилизация	По требованиям законодательства на территории реализации

* Гарантия сохраняется при соблюдении покупателем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

3 Меры безопасности

3.1 Ремонт ВЛИ и кабельных линий с помощью ленты должен производить квалифицированный персонал, прошедший обучение с присвоением группы по электробезопасности не ниже III до 1000 В.

3.2 Перед началом ремонта ВЛИ, кабельных линий произведите отключение линии вводным автоматическим выключателем или другим коммутационным оборудованием, подающим электрическую энергию на линию, проконтролировав его отключение и вывесив запрещающие плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ», «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ», оперативным персоналом потребителя.

4 Правила монтажа

4.1 Производить работы с помощью ленты допускается при температуре окружающей среды не ниже минус 10 °С.

4.2 Производите намотку ленты внатяг с трёхкратным вытягиванием, удаляя разделительный лайнер.