

Руководство по эксплуатации

1 Основные сведения об изделии

1.1 Светильник типа 40XX товарного знака IEK (далее – светильник) предназначен для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением до 230 В частоты 50 Гц.

1.2 Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

1.3 Светильник применяется для основного и акцентного освещения внутри помещений.

2 Технические данные

2.1 Технические данные светильника приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение для светильника															
	4001				4002				4014				4016			
	LT-JPB0-4001-GU10-1-K01	LT-JPB0-4001-GU10-1-K02	LT-JPB0-4001-GU10-1-K23	LT-JPB0-4001-GU10-1-K22	LT-USB0-4002-GU10-1-K01	LT-USB0-4002-GU10-1-K02	LT-USB0-4002-GU10-1-K23	LT-USB0-4002-GU10-1-K22	LT-JPB0-4014-GX53-1-K01	LT-JPB0-4014-GX53-1-K02	LT-JPB0-4014-GX53-1-K23	LT-JPB0-4014-GX53-1-K22	LT-JPB0-4016-GX53-1-K01	LT-JPB0-4016-GX53-1-K02	LT-JPB0-4016-GX53-1-K23	LT-JPB0-4016-GX53-1-K22
Номинальное напряжение, В	230															
Номинальная частота, Гц	50															
Источник света	Светодиодная лампа (не поставляется)															
Максимальная мощность лампы, Вт	50								12							
Тип цоколя лампы	GU10								GX53							
Тип установки	Накладной потолочный				Настенно- потолочный				Поворотный потолочный				Накладной потолочный			
Класс защиты по ГОСТ ИЕС 60598-1	I															
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP20															

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение для светильника															
	4001				4002				4014				4016			
	LT-UPB0-4001-GU10-1-K01	LT-UPB0-4001-GU10-1-K02	LT-UPB0-4001-GU10-1-K23	LT-UPB0-4001-GU10-1-K22	LT-USB0-4002-GU10-1-K01	LT-USB0-4002-GU10-1-K02	LT-USB0-4002-GU10-1-K23	LT-USB0-4002-GU10-1-K22	LT-UPB0-4014-GX53-1-K01	LT-UPB0-4014-GX53-1-K02	LT-UPB0-4014-GX53-1-K23	LT-UPB0-4014-GX53-1-K22	LT-UPB0-4016-GX53-1-K01	LT-UPB0-4016-GX53-1-K02	LT-UPB0-4016-GX53-1-K23	LT-UPB0-4016-GX53-1-K22
Материал патрона	Керамика								Пластик							
Материал корпуса	Металл															
Цвет	Белый / Черный / Хром / Золото															
Масса, кг	0,123				0,209				0,280				0,224			
Габаритные размеры, мм	55×100				55×162				82×80				85×80			
Диапазон рабочих температур, °C	От минус 20 до плюс 45															
Максимальная влажность воздуха при 25 °C, %	98															
Срок службы, часов	50000															
Гарантийный срок службы, лет*	2															

* Гарантия сохраняется при соблюдении покупателем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

* Гарантия сохраняется при соблюдении покупателем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

3 Меры безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Подключать светильник к неисправной электропроводке. Устанавливать светильник на поверхности из воспламеняемых и легковоспламеняемых материалов, например, таких как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм. Эксплуатировать светильник, имеющий механические повреждения.

3.1 При эксплуатации необходимо располагать светильник вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

4 Правила монтажа и эксплуатации

4.1 Все работы по монтажу и обслуживанию изделия должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

4.2 Монтаж светильника производить непосредственно на монтажную поверхность с креплением его основания через монтажные отверстия в корпусе двумя крепёжными элементами (винты самонарезающие, дюбели пластмассовые).

4.3 Светильник предназначен для подключения к электрической цепи с выключателем

4.4 Подключение светильника к сети 230 В производить к контактным зажимам светильника, согласно маркировке:

- зажим (L) – подключение фазы;
- зажим (N) – подключение нейтрали;
- зажим () – подключение защитного проводника (для светильника с I классом защиты).

4.5 Светильник ремонту не подлежит. При возникновении неисправности светильник утилизировать.

4.6 При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обращаться к продавцу или в организации, указанные на сайте iek.ru.

4.7 Отработавший срок службы светильник утилизировать.

5 Обслуживание

5.1 Удаление загрязнений с поверхности изделия следует проводить мягкой слегка влажной тканью. Не использовать химические и абразивные чистящие составы.

6 Транспортирование, хранение и утилизация

6.1 Транспортирование светильника осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, при температуре от минус 50 °С до плюс 40 °С.

6.2 Хранение светильника осуществляется в упаковке изготовителя в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от минус 50 °С до плюс 40 °С и относительной влажности 98 % при плюс 25 °С.

6.3 Утилизацию производить путем передачи изделия в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства на территории реализации.