


Установка предохранителя  
на ответвлении от ВЛИ к вводам



\* При однофазном вводе предохранитель — 1 шт устанавливается на токопроводящую жилу, при 3х фазном вводе устанавливается 3 шт (на каждую токопроводящую жилу).

Поз	Артикул	Наименование обозначение	Кол	Масса ед. кг	Примечание
		<i>Линейная арматура</i>			
1	УКА-31-D16-D95	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	1	0,5	
2	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КАБ-200	1	0,02	
3	УЗА-14-D16-D25-S	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16-2х25 (СИП 4х16 — 4х25)	1	0,14	
4	УЗА-11-D02-D35	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистрали 16-95 мм <sup>2</sup> к отв. до 35 мм <sup>2</sup>	2	0,12	
5	УЗК-26-S16-S16	Корпус предохранительной вставки КПВ*	1(3)	0,15	по проекту
6	СГЛ22-080	Предохранительная вставка ПВД	1(3)		по проекту
7	УНН21-D6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, для СИП 35-95мм <sup>2</sup>	3	0,026	по проекту

Исполн. Подп. и дата Взам. Инв. №

						ASIP-DEP-PRED-000-00-00			
Изм.	Кол.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка предохранителя на ответвлении от ВЛИ к вводам	Стадия	Масса	Масштаб
							Р	-	1:10
							Лист	Листов 1	
							ИЕК		